

# Airea

## AM-10

Fohhn Airia Master Netzteil, 400 W, versorgt bis zu  
8 Fohhn Airia Aktiv-Lautsprecher, 1 HE, 19"



# Airea AM-10

Das Fohhn Airca Mastermodul AM-10 bildet die zentrale Schnittstelle zwischen digitalen Mischpulten, Mediensteuerungen oder Zuspielern und den Airca Lautsprechern. Es verfügt über einen AES/EBU Eingang und versorgt die aktiven Airca Lautsprecher mit Netzspannung sowie digitalen Audio- und DSP-Steuersignalen über ein einziges Netzkabel. Die Fohhn Net Schnittstelle ermöglicht eine einfache Steuerung der umfangreichen DSP- und Routingoptionen via Fohhn Audio Soft.



## Die wichtigsten Features

- Einbaugröße 1 HE, 19"
- Anschlüsse: AES/EBU (XLR), Fohhn Net Remote (RJ-45), 4 × Fohhn Airca (RJ-45)
- Airca Net Load gesamt: 400 W
- Anschluss von bis zu 8 Airca Aktiv-Lautsprecher möglich
- Geringe Latenz von nur 0,95 ms
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Green Power Standby

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Airca

Mögliche Input Interfaces für dieses Produkt

AES/EBU

**AIREA**

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte [www.fohhn.com/de/technologien](http://www.fohhn.com/de/technologien)

# Technische Daten

## Ausstattungsmerkmale

Gewicht	ca. 5,4 kg
Abmessungen (B × H × T)	1 HE / 480 × 45 × 310 mm

## Elektronische Merkmale

Systemlatenz	0,95 ms
Schutzschaltung	Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung	AC 110-230V ~ 50/60Hz
Airea Net Load gesamt	400 W
Leistungsfaktor (PFC)	> 90 %
Low Power	Green Power Standby Mode
Wärmeabgabe	27 W, 90 BTU/h, 23 kcal/h
Temperaturbereich	0 – 40°
Kühlung	temperaturgesteuerter Lüfter
Kabellänge maximal	100

## Schnittstellenoptionen

Fohhn Net	0
-----------	---

## Ein- und Ausgänge

Audioeingänge	1
Audio-Link	1
Audioformat	AES/EBU, 32 kHz – 96 kHz, 16/24 Bit
Audiokanäle	2
Airea Net Ausgänge	4
Airea Net Ausgangsleistung	200 Watt

## Fernsteuerung und -überwachung

Fernsteuerung	Fohhn Audio Soft, Fohhn-Net
Fernüberwachung	Temperatur, Protect, Signale, Power Supply, Fohhn Net, Fohhn Audio Soft

## Anzeigen (Vorderseite)

Power on / off (standby)	blau = on
Protect LED	rot

## Anzeigen (Rückseite)

Fohhn Net	receive/send
Airea Net aktiv	grün = aktiv
Airea Net error	rot = Fehler

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nürtingen**  
**Deutschland**

**Tel. +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

