

Airea

AM-20

Fohhn Airia Master Netzteil, 800 W, versorgt bis zu
16 Fohhn Airia Aktiv-Lautsprecher, 1 HE, 19"



Airea AM-20

Das Fohhn Airca Mastermodul AM-20 bildet die zentrale Schnittstelle zwischen digitalen Mischpulten, Mediensteuerungen oder Zuspielern und den Airca Lautsprechern. Es verfügt über einen AES/EBU Eingang und versorgt die aktiven Airca Lautsprecher mit Netzspannung sowie digitalen Audio- und DSP-Steuersignalen über ein einziges Netzkabel. Die Fohhn Net Schnittstelle ermöglicht eine einfache Steuerung der umfangreichen DSP- und Routingoptionen via Fohhn Audio Soft.



Die wichtigsten Features

- Einbaugröße 1 HE, 19"
- Anschlüsse: AES/EBU (XLR), Fohhn Net Remote (RJ-45), 4 x Fohhn Airca (RJ-45)
- Airca Net Load gesamt: 800 W
- Anschluss von bis zu 16 Airca Aktiv-Lautsprecher möglich
- Geringe Latenz von nur 0,95 ms
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Green Power Standby

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Airca

Mögliche Input Interfaces für dieses Produkt

AES/EBU

AIREA

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Gewicht	ca. 6,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	1 HE / 480 x 45 x 310 mm

Elektronische Merkmale

Systemlatenz	0,95 ms
Schutzschaltung	Softstart, Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast
Spannungsversorgung	AC 110-230V ~ 50/60Hz
Airea Net Load gesamt	800 W
Leistungsfaktor (PFC)	> 90%
Low Power	Green Power Standby Mode
Wärmeabgabe	54 W, 180 BTU/h, 46 kcal/h
Temperaturbereich	0 – 40°
Kühlung	temperaturgesteuerter Lüfter
Kabellänge maximal	100

Schnittstellenoptionen

Fohhn Net	0
-----------	---

Ein- und Ausgänge

Audioeingänge	1
Audio-Link	1
Audioformat	AES/EBU, 32 kHz – 96 kHz, 16/24 Bit
Audiokanäle	2
Airea Net Ausgänge	4
Airea Net Ausgangsleistung	200 Watt

Fernsteuerung und -überwachung

Fernsteuerung	Fohhn Audio Soft, Fohhn-Net
Fernüberwachung	Temperatur, Protect, Signale, Power Supply, Fohhn Net, Fohhn Audio Soft

Anzeigen (Vorderseite)

Power on / off (standby)	blau = on
Protect LED	rot

Anzeigen (Rückseite)

Fohhn Net	receive/send
Airea Net aktiv	grün = aktiv
Airea Net error	rot = Fehler

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

