

Converter

ABX-5

Dante zu Fohhn Airea / AES/EBU Breakout Box, Eingänge: Dante;
Ausgänge: Fohhn Airea, AES/EBU, Fohhn Net



Converter ABX-5

Der ABX-5 verfügt über Dante Eingänge und wandelt diese in Fohhn Airea Signale bzw. AES/EBU um. Somit können viele Lautsprecher mit einer einzigen Dante Karte betrieben werden.



Die wichtigsten Features

- Eingang: Dante (2 × RJ-45, Primary und Secondary Eingang für redundante Anwendungen)
- Integriertes Dante Brooklyn II Modul
- 1000Base-T Ethernet Anschluss
- Ausgänge: Fohhn Airea (RJ-45), AES/EBU (XLR), Fohhn Net (RJ-45)
- Fohhn Net Steuersignale werden über Dante getunnelt
- Netzteilloser Betrieb mit Fohhn Airea

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Airea



Mögliche Input Interfaces für dieses Produkt

AIREA

Dante

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Abmessungen (B × H × T)	105 × 45 × 70 mm
-------------------------	------------------

Elektronische Merkmale

Audioeingänge	Dante Primary / Secondary
---------------	---------------------------

Audioausgänge	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net
---------------	------------------------------------

Unterstützt AES67	Ja
-------------------	----

Spannungsversorgung	Steckernetzteil 12 V – 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V
---------------------	--

Leistungsaufnahme	4 W, Airea-Net Load max. 5 W
-------------------	------------------------------

Anschlüsse

AES/EBU-Ausgang	1 × XLR male
-----------------	--------------

Airea	1 × RJ-45 out
-------	---------------

Fohhn Net	1 × RJ-45
-----------	-----------

DC-Eingang	DC-Input für Steckernetzteil
------------	------------------------------

Dante-Eingang	2 × RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)
---------------	--------------------------------------

Anzeige LEDs

Power LED	grün = on (Vorder- und Rückseite)
-----------	-----------------------------------

Send LED	FOHHN-NET send = gelb
----------	-----------------------

Receive LED	FOHHN-NET receive = grün
-------------	--------------------------

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

