

Konwertery

ABX-5

Dante do Fohhna Airea / AES/EBU breakout box, wejścia:
Dante; wyjścia: Fohhn Airea, AES/EBU, Fohhn Net



Konwertery ABX-5

Karta ABX-5 posiada wejścia Dante i konwertuje je na sygnały Fohhna lub . Airea lub AES/EBU. Oznacza to, że za pomocą jednej karty Dante można obsługiwać kilka głośników.



Main features

- Wejście: Dante (2 × RJ-45, wejście główne i dodatkowe dla zastosowań redundantnych)
- Zintegrowany moduł Dante Brooklyn II
- Połączenie 1000Base-T Ethernet
- Wyjścia: Fohhn Airea (RJ-45), AES / EBU (XLR), Fohhn Net (RJ-45)
- Sygnały sterujące Fohhn Net są tunelowane przez Dante
- Praca bez zasilania z Fohhnem Airea

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Fohhn Airea

Możliwe interfejsy wejściowe dla tego produktu

AIREA

Dante

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Physical features	
dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 70 mm
Electronic features	
audio inputs	Dante Primary / Secondary
audio outputs	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net
support for AES67	Yes
power supply	wall wart 12 V – 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V
power consumption	4 W, Airea-Net Load max. 5 W
Connections	
Fohhn Net	1 × RJ-45
DC input	DC input for wall wart power supply
Dante input	2 × RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)
AES/EBU output	1 × XLR male
Airea	1 × RJ-45 out
Display LEDs	
power LED	green = on (front and back)
send LED	FOHHN-NET send = yellow
receive LED	FOHHN-NET receive = green

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

