

Omvandlare

ABX-5

Dante till Fohhn Airea / AES/EBU breakout box, ingångar:
Dante; utgångar: Fohhn Airea, AES/EBU, Fohhn Net



Omvandlare ABX-5

ABX-5 tar emot Dante ingångar och omvandlar dem till Fohhn Airea signaler eller AES/EBU. Det innebär att flera högtalare kan styras med ett enda Dante kort.



Main features

- Ingång: Dante (2 × RJ-45, primär och sekundär ingång för redundanta tillämpningar)
- Integrerad Dante Brooklyn II-modul
- 1000Base-T Ethernet-anslutning
- Utgångar: Fohhn Airea (RJ-45), AES / EBU (XLR), Fohhn Net (RJ-45)
- Fohhn Net styrsignaler tunnlas genom Dante
- Strömförsörjningsfri drift med Fohhn Airea

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart



Utrustad med följande teknik Fohhn



Fohhn Airea

Möjliga ingångsgränssnitt för denna produkt

AIREA

Dante

Tekniska data

Physical features	
dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 70 mm
Electronic features	
audio inputs	Dante Primary / Secondary
audio outputs	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea-Net
support for AES67	Yes
power supply	wall wart 12 V – 48 V DC / 5 W, AIREA-NET 48 V
power consumption	4 W, Airea-Net Load max. 5 W
Connections	
Fohhn Net	1 × RJ-45
DC input	DC input for wall wart power supply
Dante input	2 × RJ-45 (1000Base-T Ethernet Port)
AES/EBU output	1 × XLR male
Airea	1 × RJ-45 out
Display LEDs	
power LED	green = on (front and back)
send LED	FOHHN-NET send = yellow
receive LED	FOHHN-NET receive = green

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

