

# Converter

## NA-4

Ethernet zu Fohhn Net Brücke, Eingang: Ethernet (RJ-45), Ausgang: Fohhn Net (RJ-45)



# Converter NA-4

Der NA-4 ist eine Fohhn Net Ethernet Brücke zur Einbindung von Fohhn Net Geräten in ein lokales Ethernet-basiertes Netzwerk. Der NA-4 lässt sich für alle Fohhn Geräte verwenden, die über eine RS-485 basierte Fohhn Net Schnittstelle verfügen.



## Die wichtigsten Features

- Anschlüsse: 100Base-TX Ethernet Anschluss mit PoE, USB-C Buchse zur Konfiguration und optionalen Stromversorgung, Fohhn-Net (RJ-45)
- Mehrere NA-4 gleichzeitig verwendbar und ansprechbar via Fohhn Audio Soft
- Fohhn Net Geräte können mit NA-4 über TCP-Protokoll gesteuert und überwacht werden
- 1 HE, 1/2 19"
- Einbauwinkel für Rack im Lieferumfang enthalten

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



# Technische Daten

## Ausstattungsmerkmale

---

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Abmessungen (B × H × T) | 210 × 44 × 172 mm |
|-------------------------|-------------------|

---

## Elektronische Merkmale

---

|            |   |
|------------|---|
| Protokolle | IPv4, Fohhn-Net over UDP, TCP Text Protocol |
|------------|---|

---

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Integration in Mediensteuerung | UDP und TCP-Textprotokoll |
|--------------------------------|---------------------------|

---

## Anschlüsse

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| optional power supply | USB-C, 5 V, 500 mA |
|-----------------------|--------------------|

---

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| PoE Stromversorgung | IEEE 802.3af, Class 1 3,84 W |
|---------------------|------------------------------|

---

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Netzwerkconfiguration | Link-Local, DHCP, static address |
|-----------------------|----------------------------------|

---

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Fohhn Net Interface | RJ-45, RS-485, galvanisch getrennt |
|---------------------|------------------------------------|

---

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ethernet Interface | 100Base-TX |
|--------------------|------------|

---

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Benutzer Konfiguration | USB-C, USB 2.0 Full Speed |
|------------------------|---------------------------|

---

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nürtingen**  
**Deutschland**

**Tel. +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr.  
© 2021, Fohhn Audio AG, Deutschland.