


Converter

ABX-6

Dante Breakout Box für redundante Glasfaser Ethernet
Verbindung, Eingänge: Dante (fiber); Ausgänge: Fohhn Airea,
AES/EBU, Fohhn Net



Converter ABX-6

Die ABX-6 Dante Breakout Box kann mit bis zu zwei 1000Base-X Glasfaser Transceivern (SFP Modul) bestückt werden. Dadurch sind auch redundante Anwendungen über die Glasfaserverbindungen möglich. Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei 1000Base-T Ethernet Anschlüsse. ABX-6 ermöglicht damit eine einfache Anbindung von Focus Venue, Focus Modular oder Fohhn System-Endstufen über große Strecken.



Die wichtigsten Features

- SFP-Steckplätze für 1000Base-X Glasfaser Transceiver (Dante Primary und Secondary)
- 1000Base-T Ethernet Anschlüsse (Dante Primary und Secondary)
- Bis zu acht Audiokanäle: 2 x AES/EBU, 2 x Airea connect
- Fohhn Net Steuersignale werden über Ethernet übertragen
- Integriertes Dante Brooklyn II Modul
- Q-SYS Plugin verfügbar
- Montagewinkel Set für Rack im Lieferumfang enthalten



Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Fohhn Airea

Mögliche Input Interfaces für dieses Produkt

AES/EBU

AIREA

 **Dante™**

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale	
Abmessungen (B × H × T)	210 × 44 × 172 mm
Elektronische Merkmale	
Fohhn Net Ausgang	RS-485
Audioeingänge	Dante Primary / Secondary
Audioausgänge	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea Connect
Unterstützt AES67	Ja
Spannungsversorgung	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Integration in Mediensteuerung	UDP und TCP-Textprotokoll
Anschlüsse	
Ethernet	2 × SFP-Steckplatz und 2 × RJ-45
Stromversorgung	1 × powerCON
Fohhn Net	1 × RJ-45
AES/EBU-Ausgang	2 × XLR male
Airea	2 × RJ-45 out
Anzeige LEDs	
Ready LED	blau = ready
SFP Link LEDs	grün = link
Power LED	grün = on
Send LED	Fohhn Net send = gelb
Receive LED	Fohhn Net receive = grün

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2024, Fohhn Audio AG, Deutschland.

Document version: 2024-06-03 16:09:50