

Konwertery

FR-21

Umożliwia zdalne sterowanie Fohhn Net urządzeniami za pomocą prostych poleceń RS-232



Konwertery FR-21

Strona FR-21 umożliwia sterowanie Fohhn Net urządzeniami za pomocą prostych poleceń RS-232. Może przechowywać do 32 makr na urządzeniu, a każde z nich może być używane do poleceń, takich jak ustawienia wstępne, głośność, routing lub tryb gotowości. Makra mogą być wyzwalane za pomocą prostych ciągów znaków przez RS-232.

Aby skonfigurować urządzenie za pomocą Fohhn Audio Soft, a Fohhn Net wymagany jest adapter.



Main features

- Wejście dla poleceń RS-232: 3-biegunowy terminal, 9600 baud, izolowany galwanicznie
- Fohhn Net wyjście (RJ-45), izolowane galwanicznie

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Physical features

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power consumption	1 W
-------------------	-----

supply voltage	9 – 48 V
----------------	----------

Interface options

RS-232 Interface	3-pin connector, 9600 Baud, galvanically isolated
------------------	---

Fohhn Net interface	RJ-45, galvanically isolated
---------------------	------------------------------

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

